



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

## Szenenschalter 1

4-Tasten-Fernbedienung/Schalter

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588502093	weiß	0000/9521	60 g	26 g	5 x 5 x 1,5 cm	8 x 8 x 3 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat

Einbindung/Steuerung über die TechniSat CONNECT-App

Fernbedienung mit 4 Tasten

Steuerung von 8 verschiedenen Szenen – Drücken und gedrückt halten je Taste

Installation an der Wand oder Nutzung als tragbare Fernbedienung

Stromversorgung: Batterie (wiederaufladbar) oder Micro USB 5V

Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

### ANSCHLÜSSE

USB-Laden : Ja

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Reichweite Außen : max. 100 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 3,6 V

Akkuladung per USB : Ja

Akkulaufzeit : bis zu 6 Monate

Akkutyp : Li-Ion LIR2450

### LIEFERUMFANG

Szenenschalter 1, Batterie LIR2450, USB-Ladekabel, 2-seitiges Klebepad, Bedienungsanleitung