Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Szenenschalter 1

4-Tasten-Fernbedienung/Schalter

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588502093	weiß	0000/9521	60 g	26 g	5 x 5 x 1,5 cm	8 x 8 x 3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat
- Einbindung/Steuerung über die TechniSat CONNECT-App
- Fernbedienung mit 4 Tasten
- Steuerung von 8 verschiedenen Szenen – Drücken und gedrückt halten je Taste
- Installation an der Wand oder Nutzung als tragbare Fernbedienung
- Stromversorgung: Batterie (wiederaufladbar) oder Micro USB 5V
- Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
IP-Klasse : 20
Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %
ANSCHLÜSSE
USB-Laden : Ja
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 40 m
Reichweite Außen : max. 100 m
Betriebsfrequenz : 868,42 MHz
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 3,6 V
Akkuladung per USB : Ja
Akkulaufzeit : bis zu 6 Monate
Akkutyp : Li-Ion LIR2450
LIEFERUMFANG

Szenenschalter 1, Batterie LIR2450, USB-Ladekabel, 2-seitiges Klebepad, Bedienungsanleitung